

HATAYA

アースリール

SE-20 型

保管用

A002

取扱説明書

この度は、アースリールをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

本製品は静電気による大事故の恐れがある場所に設置して、
静電気を除去する目的にご使用ください。

ご使用前には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

ご使用上の注意

⚠️ 注意 感電 故障 の原因となります。

- アースリール本体の取り付けは必ず平らな場所に固定ボルトにて確実に締付けてください。(ゆるい場合、接地不完全となります。)
- 取付面に塗装がされている場合は塗装を剥離してから取り付けてください。
- アース線保護のため引き止めマークより無理に引き出さない。(黄色印まで)
- アース線は油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
- アース線を踏んだり、重量物をのせない。
- アース線の被覆にキズがついたまま使用しない。
- 定期的にアース線に損傷がないか点検してください。

取付方法

接地を取りたい金属製の構造物、台車、車輛の金属フレームなど導通する場所にアースリール本体ベースを六角ボルト(付属品)で取り付けてください。

ご使用方法

- 1.アース線を引き延ばして接地箇所にアースクリップをはさんでください。その状態でボディアースが取れます。
- 2.ご使用後はアースクリップを接地箇所からはずしアース線を巻き取ってください。

仕様

- 本体…………… 鉄製粉体塗装及び電気亜鉛メッキ仕上げ
- アース線…………… 補強入ビニル絶縁電線0.75mm²×外径Φ3.4×20m
- アースクリップ…20A 絶縁カバー付
- 電気抵抗値…… 500mΩ以下(本体ベースとアースクリップ間)
- 本体質量…………… 1.7kg

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

付属品

M8×30六角ボルト×2本
M8スプリングワッシャー×2ヶ
M8六角ナット×2ヶ

●製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社支店、各営業所までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク フリーダイヤル  0120-686-888

製造元 株式会社 **畑屋製作所**

ホームページ <http://www.hataya.jp>