

■ 使用電流一覧表

● 引き止めマークまで引き出した状態で使用できる電流

● 巻いたままの状態で使用できる電流

定格電流 (A)	限度電流 (A)
----------	----------

コードリールに電線を巻いたままの状態では下表の定格電流まで、黄色の引き止めマークまで引き出した状態では下表の限度電流まで使用することができます。電線を巻いたまま高電流を流して使用すると、発熱して電線が溶ける場合があります。コードリールは電線を黄色の引き止めマークまで引き出してご使用することをお勧めします。

AP・BR型コードリール (100V型)			
P11	AP-301	7	15
	AP-331	7	15
	AP-501	5	15
	AP-301K	7	15
	LP-331K	7	15
P12	AP-201	7	15
	AP-201K	7	15
P13	BR-201	7	15
	BR-301	6	15
	BR-501	5	15
	BR-201KX	7	15
	BR-301KX	6	15
P14	BR-301KL	6	15
	BS-301	6	15
	BS-301K	6	15
	BR-PN301K	7	15
	BL-331K	6	15
	BR-501KX	5	15

サンタイガーリール (100V型)			
P15	GT-20	5	15
	GT-30	5	15
	GT-30S	5	15
	GT-301KX	5	15
	GT-301KXS	5	15
P16	GT-501KX	5	15
	T-30	5	15
	T-30S	5	15
	GT-20S	5	15
	GT-50	5	15
	BG-30	5	15
	BG-30S	5	15
	BG-201KX	5	15
	BG-301KX	5	15
	BG-201KXS	5	15
	BG-301KXS	5	15
BG-501KX	5	15	

サンタイガーリール (100V型)			
P17	ST-20	6	15
	ST-30	6	15
	ST-20S	6	15
	ST-30S	6	15
	ST-20K	6	15
	ST-30K	6	15
	ST-20KS	6	15
	ST-30KS	6	15
	BT-30K	6	15
	BT-30KS	6	15
	PT-20	10	15

サンデーリール (100V型)			
P18	S-20	5	15
	S-30	5	15
	GS-30	5	15
	S-20S	5	15
	S-30S	5	15
	GS-30S	5	15
	GS-50	5	15
	GS-301K	5	15
	GS-301KS	5	15

シンサンデーリール (100V型)			
P19	C-20	5	15
	C-30	4	15
	C-20S	5	15
	C-30S	4	15

トクサンデーリール (100V型)			
P19	D-20	5	15
	D-30	4	15
	D-20S	5	15
	D-30S	4	15

スーパーサンデーリール (100V型)			
P20	GV-50	5	15
	GV-301K	5	15
	GV-301KS	5	15
	GV-501K	5	15

アッパーリール (100V型)			
P21	PS-20	10	15
	PS-201K	10	15

屋内用業務用戦カリール (100V型)			
P22	GM-30K	6	15
	BM-30K	6	15
	BM-PN20K	6	15
	BM-PN30K	6	15

サンデーレインボーリールミニ (100V型)			
P24	SS-10	6	15
	SS-10(Y)	6	15
	SS-10S	6	15

サンデーレインボーリール (100V型)			
P25	SS-20	5	15
	SS-30	5	15
	SS-20K	5	15
	SS-30K	5	15
	SG-20K	5	15
	SG-30K	5	15

レインボーリール (100V型)			
P26	CE-30	4	15
	GE-30	5	15
	GE-30K	6	15
	BE-30K	6	15
	BE-30KC	6	15
	SBE-30KC	6	15

サンタイガーレインボーリール (100V型)			
P27	SA-30	5	15
	SA-30K	5	15
	SA-50K	5	15
	BA-30K	5	15
	BA-50K	5	15

屋外用業務用戦カリール (100V型)			
P28	GN-30K	6	15
	BN-30K	6	15
	BN-33K	7	15
	BN-PN30K	6	15
	BNN-30K	6	15

サンタイガーレインボーリール (100V型)			
P29	GX-30	5	15
	GX-50	5	15
	GX-301K	5	15
	GX-501K	5	15
	BX-301K	5	15
	BX-331K	7	15
	BX-501K	5	15

屋外用リール (100V型)			
P30	AF-301K	5	15
	BF-301K	5	15
	BF-501K	5	15

200V型屋外用リール			
P30	BFS-202M	5	19
	BFS-302M	5	19
	BFS-332M	5	20
	BFS-332KL	5	20

メタルセンサーリール (100V型)			
P33	MSB-301KX	5	15
	MSB-301KVX	5	15
	MSB-301KVL	5	15
	MSS-231KV	6	15
	MB-5	10	15

コンデンレスコードリール			
P34	SBGE-301KCX	5	15
	SB-5	10	15

テモートルリール (100V型)			
P35	TA-130	7	15
	TA-130K	7	15
	TB-130	6	15
	TB-130K	6	15

サンタイガーテモートルリール (100V型)			
P36	TG-130	5	15
	TG-150	5	15
	TG-130K	5	15
	TG-150K	5	15
	GB-130K	5	15

マルチテモートルリール (100V型)			
P37	TGM-130	5	15
	TGM-150	5	15
	TGM-130K	5	15
	TGM-150K	5	15
	GBM-130K	5	15
P38	BWM-130K	5	15

サンデーテモートルリール (100V型)			
P38	GY-130	5	15
	GY-130S	5	15

シンディテモートルリール (100V型)			
P38	TC-317	5	15
	TC-317S	5	15

コンセットリール (100V型)			
P40	KS-30	6	15
	KS-30K	6	15
	KB-30	6	15
	KB-30K	6	15

温度センサー&アースチェックリール (100V型)			
P42	TBR-301KG	6	15
	TGT-30	5	15
	TGT-301KGX	5	15
	TBG-301KGX	5	15
	SGV-30	5	15

JT-III (100V型)			
P43	JTIII-101	7	15
	JTIII-101K	7	15
	JTIII-101S	7	15
	JTIII-101KS	7	15
	BJIII-101	7	15
	BJIII-101K	7	15
	SBJIII-101KE	7	15

JT-II (100V型)			
P44	JT-101	5	15
	JT-101S	5	15

JSリール (100V型)			
P44	JS-101	5	15
	JS-101K	5	15
	JS-101S	5	15
	JS-101KS	5	15

NJ-II (100V型)			
P44	NJ-101	5	15
	NJ-101KE	5	15
	NJ-101S	5	15
	NJ-101KES	5	15

ELB BOX (100V型)			
P50	EB-5V	10	15

三相200V型コードリール			
P55	AP-202	7	15
	AP-302	5	15
	AP-302L	5	19
	AP-502	5	15
	AP-202M	7	19
	AP-302M	5	19
	LP-332M	5	20
	AP-302ML	5	19
	LP-502M	5	19
	P56	BR-202M	5
BR-302M		5	19
BL-302M		5	19
BL-332M		5	20
BR-302ML		5	19
BL-302ML		5	19
BL-502M		5	19
	JTIII-102M	7	19

三相200V型テモートルリール			
P57	TA-230	5	15
	TA-230M	5	15
	WTA-230	5	15
	WTA-230M	5	15

単相200V型コードリール			
P57	BR-302K	5	15