

## 【充電方法】

- 初回使用時は充電してからご使用ください。
  - USB充電ケーブルは束ねず、ほどいてからご使用ください。
  - 充電する場合、必ず屋内の水やホコリがからまない換気された場所で行ってください。
  - 充電完了後、USB充電ケーブルは挿しっぱなしにせず、早めに抜いてください。
  - 充電は消灯して行ってください。点灯状態では満充電になりません。
  - 充電中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。
  - バッテリーの残量がなくなった時は放置せずに行き止まりの充電器に充電してください。
- また長時間使用しない時も満充電にしておき、**最低2～3カ月に1回**必ず充電してください。  
過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

- 1** 本体の充電ポートに付属のUSBケーブルを充電可能なUSBポートに接続します。

USB充電用ACアダプターは付属しておりませんので、市販のものをお使いください。

！ 急速充電には対応していません。


**充電時間 約4時間**

※充電には出力5V/1A以上のものをご使用ください。  
出力5V/1Aよりも低い出力のACアダプターを使用する場合は充電時間が仕様よりも長くなります。

！ 満充電でないのに充電直後から「緑」に点灯したり、充電時間を過ぎても、点灯が「赤」から「緑」に変わらない場合、またその他製品に異常を感じられる場合はお買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

## ！ 注意


分岐ケーブルを使用して複数のデバイスとの同時充電は絶対にしないでください。  
故障の原因になります。



## 【乾電池を使用する場合】※乾電池は別売りです。

乾電池を入れて使用する場合、「バッテリー点灯」と「乾電池点灯」の切り替えはできません。  
また「バッテリー」+「乾電池」となるため、「バッテリーのみ点灯」より点灯時間は長くなります。

- 乾電池を使用して点灯する場合、点灯時間は乾電池の仕様により異なります。
- 単4形二次電池(くり返し充電ができるもの)の使用も可能です。  
(使用するメーカーや品番によっては点灯能力が異なる場合があります。)
- 単4形二次電池(くり返し充電ができるもの)を本体に入れて内蔵バッテリーの充電を行う場合、単4形二次電池の充電は行いません。専用の充電器を使用して充電してください。



乾電池ボックスのフタを外して、単4形乾電池×3本(別売り)を確実に入れてください。

！ 電池の⊕と⊖の向きに注意してください。

# HATAYA [SK]

保管用  
B282

## 充電式 LEDハンドランプ

### LS-04N型

取扱  
説明書

この度は、充電式LEDハンドランプをお買い上げいただき誠にありがとうございました。  
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

LED  
4  
ワット



## 【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

## ！ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

## ！ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。



Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は分解せずそのままお持ちください。)

## 【仕様】

型 式	電池仕様	光 源	点灯時間 (h)	充電時間 (h)	構 造	摘 要	質 量 (g)
LS-04N	3.7V/2,200mAh リチウムイオンバッテリー内蔵	4W LED	Hi時:連続約2	約4	屋内用	専用スタンド USBケーブル付 (USB typeC-typeA)	220
			Low時:連続約4				

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。  
※製品の仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <https://www.hataya.jp>

## 警告

- 本製品は屋内用です。水がかかったり、多湿の場所では使用しない。感電・故障の原因になります。
- 可燃性ガス、燃料など可燃物の近くや高温多湿、有害ガス、粉塵など悪環境の場所で使用しない。火災・事故の原因になります。
- USB充電ケーブルを束ねたまま充電しない。またケーブルの上に物を置いて充電しない。火災・事故の原因になります。
- 本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温の場所で保管、放置しない。火災・事故の原因になります。
- バッテリーからの液漏れなど異常が発生した場合は直ちに使用を中止して修理を依頼すること。液漏れ事故や火災の原因になります。
- 点灯中LEDを直視しない。また人に向けない。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- 万一、バッテリーの液が目に入った場合、こすらずに直ちに水で洗い流し医師の治療を受けること。失明や目に障害が現れる原因になります。
- ケーブルの被覆に傷がついたまま使わない。感電・火災の原因になります。
- 濡れた手で使用しない。感電の原因になります。
- 高発熱・変色・変形・異臭など本体に異常が発生した場合は、使用を中止して修理を依頼すること。事故・火災の原因になります。
- マグネットがついていますのでペースメーカー、電子医療器を装着されている方は十分ご注意ください。

## 注意


- 充電しないときは、USB充電ケーブルを本体から抜くこと。故障・損傷・感電の原因になります。
- 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかる所で使用しない。火災・故障の原因になります。
- 充電は消灯してから行うこと。
- マグネットに磁気カードや精密電子機器等を近づけない。磁力による破損の原因になります。
- USB充電ケーブルを振り回したり、無理に引っ張ったりするなど乱暴に扱わない。感電・故障の原因になります。
- マグネットで取り付ける使用する場合は落下に十分注意すること。故障の原因になります。
- 周囲温度は0℃～40℃の範囲で使用する。冷凍室や極端に高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因になります。
- 振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。落下の原因になります。
- 周囲温度は10℃～35℃の範囲で充電を行うこと。
- マグネットを使用する場合は、平らな面に確実に固定できる場所に取り付けること。壁面などに取り付けた場合、落下の原因になります。
- シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。変質の原因になります。
- バッテリーの残量がなくなったときは放置せずできるだけ速やかに充電すること。また長時間使用しない時は満充電にして置き最低2～3カ月に1回必ず充電してください。
- 落としたり、ぶついたり、強い衝撃を与えない。故障・損傷の原因になります。
- 乳幼児の手の届かない所で使用してください。けが・事故の原因になります。
- 分解・改造しない。感電・けがの原因になります。
- 使用状況に応じて点検を行ってください。

### <乾電池の場合>


- 電池は⊕と⊖の方向を正しく入れること。液漏れ・破損の原因になります。
- 他銘柄・異種・新旧の電池を混入して使用しない。電池の液が漏れてケガ・機器の故障の原因になります。

## 【各部名称】

### 【表面】



### 【背面】



- マグネットに磁気カード、精密電子機器等を近づけない。
- マグネットで取り付けて使用する場合、落下に十分注意すること。
- 振動の激しい場所ではマグネットを吸着して使用しない。




## 【ご使用方法】

### 照明スイッチについて

スイッチの連続押し操作にて明るさを切り替えられます。



### 専用スタンドについて



付属の専用スタンドに反対向きに差し込むとデスクスタンドになります。

### バッテリー残量/充電表示ランプについて

<p><b>点灯中</b></p> <p>ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。</p> <p>ランプの見方</p> <p>  緑点灯 ~75%              青点灯 ~25%              赤点灯 ~10%              赤点滅 残りわずか           </p> <p>赤点滅になった場合は早めに充電を行ってください。</p>	<p><b>充電中</b></p> <p>ランプ色表示によって充電状態の確認ができます</p> <p>ランプの見方</p> <p>  赤点灯 充電中              緑点灯 充電完了           </p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------